


AMB SERIES MASTERBREEZE™ CIRCULATORS

HEAD ONLY - H



With Motor
Blade, Guard
& Power Cord

WALL/COLUMN - WC



Head with
Wall/Column Bracket

SUSPENSION - S



Head with
Suspension Bracket

OSCILLATING HEAD with HBOC Bracket



PEDESTAL
MOUNT FAN

Mounting Brackets



WHEEL KIT

WK 2430

2430 WC

2430 S

2430 HB OC

Model No.	Blade Dia.	CFM HI / LO	RPM	Motor HP	Amps	Volts	Ship Wt. (lbs)
AMB 2421 H	24"	6,100 / 4,300	1075 / 2SP	1/4	2.6	115	45
AMB 2431 H OC		6,000 / 4,000 / 3,000	1075 / 3SP	1/4	2.7		48
AMB 2423 H		7,800 / 5,300	1100 / 2SP	1/2	6.2		63
AMB 3021 H	30"	7,200 / 5,400	1075 / 2SP	1/4	2.6	115	48
AMB 3031 H OC		7,100 / 5,100 / 3,100	1075 / 3SP	1/4	2.7		52
AMB 3023 H		8,800 / 6,400	1100 / 2SP	1/2	6.2		66
AMB 2421 WC	24"	6,100 / 4,300	1075 / 2SP	1/4	2.6	115	51
AMB 2431 WC OC		6,000 / 4,000 / 3,000	1075 / 3SP	1/4	2.7		53
AMB 2423 WC		7,800 / 5,300	1100 / 2SP	1/2	6.2		69
AMB 3021 WC	30"	7,200 / 5,400	1075 / 2SP	1/4	2.6	115	54
AMB 3031 WC OC		7,100 / 5,100 / 3,100	1075 / 3SP	1/4	2.7		58
AMB 3023 WC		8,800 / 6,400	1100 / 2SP	1/2	6.2		72
AMB 2421 S	24"	6,100 / 4,300	1075 / 2SP	1/4	2.6	115	49
AMB 2423 S		7,800 / 5,300	1100 / 2SP	1/2	6.2		68
AMB 3021 S	30"	7,200 / 5,400	1075 / 2SP	1/4	2.6	115	52
AMB 3023 S		8,800 / 6,400	1100 / 2SP	1/2	6.2		70
AMB 2431 HB OC	24"	6,000 / 4,000 / 3,000	1075 / 3SP	1/4	2.7	115	59.
AMB 3031 HB OC	30"	7,100 / 5,100 / 3,100	1075 / 3SP	1/4	2.7		63.
AMB 2421	24"	6,100 / 4,300	1075 / 2SP	1/4	2.6	115	77
AMB 2431 OC		6,000 / 4,000 / 3,000	1075 / 3SP	1/4	2.7		80
AMB 2423		7,800 / 5,300	1100 / 2SP	1/2	6.2		95
AMB 3021	30"	7,200 / 5,400	1075 / 2SP	1/4	2.6	115	80
AMB 3031 OC		7,100 / 5,100 / 3,100	1075 / 3SP	1/4	2.7		84
AMB 3023		8,800 / 6,400	1100 / 2SP	1/2	6.2		98
WW 3030	30"	3,800 / 3,500 / 3,000	1100 / 3SP	1/5	3.0	115	68
WK 2430	30"						15
2430 WC			Wall/Column Mounting Bracket Only				6
2430 S			Suspension Bracket Only (CAN NOT BE USED with oscillating fan)				4
2430 HB OC			Oscillator Hanger Bracket (For AMB OC fan)				11.

OC = Three speed oscillating motor
SP = Speed